



Batéria: 3 × AAA – alkalická alebo NiMH

### Vloženie batérií:

1. Skontrolujte, či je svetidlo vypnuté a odskrutkujte zadnú krytku (A).
2. Vyberte starú batériu a vložte novú batériu, dbajte na správnu polaritu. Novú batériu vložte tak, aby jej polarita zodpovedala značkám (+) a (-) na držiaku batérie. Dbajte na správne vloženie batérie tak, ako je tu popísané, pretože nesprávne vloženie batérie môže svetidlo poškodiť.
3. Zadnú krytku opäť naskrutkujte. Svetidlo je teraz pripravené na použitie.

### Obsluha:

Úplné stlačenie (B)	Zapnuté svetlo (100 %) ---> vypnuté svetlo
Čiastočné stlačenie (B)	Dočasne zapnuté
Opakované úplné stlačenie (B)	Zapnuté svetlo (100 %) ---> zapnuté svetlo (50 %) ---> zapnuté svetlo (8 %) ---> stroboskop ---> vypnuté svetlo (opakujúci sa cyklus)





### Vlastnosti:

- Svetelné režimy : 3 – silný/stredný/slabý + stroboskop a dočasné zapnutie
- Fokus : jednoduchá úprava fokusu jednou rukou
- Telo je vyrobené z leteckého hliníka a je opatrené odolným eloxovaným ochranným povrchom
- Ochrana proti prepólovaniu a PWM reguláciu pre presný svetelný výstup
- Úprava Anti-roll (zabránenie kotúľaniu)

### Parametre:

Lumeny	: 300 lm / 150 lm / 25 lm
Kandely	: 3720 cd
Dosvit	: 120 m
Výdrž	: 2 h / 8 h 45 min / 27 h
Ochranné krytie	: IPX4
Nárazuvzdornosť	: 1,5 m
Batérie	: 3 × AAA – alkalické alebo NiMH
LED	: Cree XP-G2
Hmotnosť	: 79 g bez batérií
Rozmery	: 116,5 × 27 mm

## Bezpečnostné pokyny a upozornenie

### Zamýšľané použitie výrobku

Z dôvodu rizika vyplývajúceho z vysokej svietivosti si pred použitím tohto výrobku prečítajte celý návod na použitie. Tento výrobok sa používa ako svietidlo v súlade s návodom.

### Bezpečnostné pokyny

Výrobok musí byť na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. Neprehliťajte malé súčasti. Tento výrobok nie je vhodný pre deti a je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny, aby nedošlo k zraneniu.

- Používajte prístroj v teplotnom rozmedzí medzi -20 a 60 ° C a nevystavujte ho priamemu teplu a stálemu slnečnému žiareniu.
- Nevystavujte výrobok vlhku a / alebo vysokej vzdušnej vlhkosti.
- Nevystavujte výrobok rozpúšťadlám a / alebo výparom.
- Nevystavujte výrobok dlhodobo silným vibráciám.
- Nepoužívajte výrobok vo výbušnom prostredí alebo iných priestoroch, kde sa môžu vyskytovať prchavé plyny.

### Manipulácia s výrobkom a jeho používanie

- Zariadenie nesmie byť používané na vyšetrenie očí (tj. Testovanie zreníc). Mohlo by to viesť k trvalému poškodeniu zraku. Pokiaľ dôjde ku svieteniu do očí, je potreba vyhľadať lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo poškodenia zdravia. Nepozerajte sa priamo do svetla. Nesviette do očí ľuďom ani zvieratám.
- Podľa DIN EN 62471-1 zodpovedajú LED v tomto výrobku rizikovej skupine 2. Riziko oslepnutia. Nebezpečenstvo pôsobenia modrého svetla vo forme optického žiarenia (400 až 700 nm) je najvyšším a maximálnym rizikom, ktoré tento výrobok spôsobuje.
- Ak je výrobok zapnutý, nezakrývajte ho, aby nedošlo k nadmernému prehrievaniu.
- Nekombinujte s ďalšími svietidlami.
- Neskratujte tento výrobok žiadnym spôsobom.
- Ak nie je výrobok dlhší čas používaný, vyberte z neho batériu.

### Údržba a opravy

- Nepokúšajte sa výrobok upravovať alebo opravovať. Všetky opravy musia byť vykonávané oprávnenými osobami.
- Používajte pre daný výrobok len správne batérie. Nikdy nepoužívajte spoločne alkalické / nedobíjacie batérie a dobíjacie batérie.
- Batérie / nabíjacie batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nikdy nevystavujte batérie / nabíjacie batérie teplotám vyšším ako 60 ° C (napr. priame slnečné žiarenie alebo plameň).
- Neskratujte batérie / dobíjacie batérie.
- Nepoužívajte nové (alkalické) alebo plne nabité dobíjacie batérie (NiMH / Li-Ion) spolu s čiastočne použitými alebo vybitými batériami.
- Ak nie je výrobok dlhší čas používaný, vyberte z neho batériu.
- Batérie likvidujte v súlade s národnými predpismi.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť a na čistenie používajte mäkkú handričku, aby ste výrobok nepoškriabali. Závity a kontakty by sa mali pravidelne čistiť, aby nedošlo k usadzovaniu nečistôt, čo by mohlo mať vplyv na predpokladanú funkciu výrobku. Pravidelne čistite a mažte O-krúžky.

### Výmena batérie

Pri výmene batérií svietidlo najskôr vypnite a potom odskrutkujte krytku (A) a vložte nové alkalické alebo NiMH batérie. Akonáhle sú batérie správne vložené podľa predpísaného označenia polarít (+) a (-) na držiaku batérií, zaskrutkujte krytku. Uistite sa, že sú batérie vložené v správnej polarite (Pozri vyššie).